



## 4-Facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion TK-408K (v1.2R)

Mit Hilfe des 4-fachen PS/2-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie mehrere PCs mit jeweils einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecherpaar verwenden. Der KVM-Umschalter erlaubt Ihnen nicht nur die gleichzeitige Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern ebenfalls von Mikrofon und Lautsprechern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen nie wieder Kabel auszutauschen. Mit seiner Hot-Pluggability, der automatischen Abfragefunktion und seinen Tastenkombinationen ist der TK-408K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 4 PCs. Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

- Ansteuerung von bis zu 4 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux , u.v.a.
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 2048 x 1536 Auflösung
- Sie können auf einem Computer Musik hören und gleichzeitig am anderen arbeiten
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- 2 Jahre begrenzte Garantie



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE	
<b>Verbindung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 computers</li></ul>
<b>Kabel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer PS/2-KVM-Kabel, 2 Sätze 1,8 Meter (6 ft.) langer PS/2-KVM-Kabel</li><li>• 2 Sätze 1,2Meter (4 ft.) langer Audio-Kabel , 2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer Audio-Kabel</li></ul>
<b>Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zu KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li></ul></li><li>• Zum PC<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur</li><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus</li><li>• 1 X 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li></ul></li></ul>
<b>Anschlüsse für PC-Ports (Buchsen)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse</li><li>• 4 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse,</li><li>• 4 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li></ul>
<b>Anschlüsse für Konsolen- Ports (Buchsen)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur</li><li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus</li><li>• 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse</li><li>• 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse,</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li></ul>
<b>Anwahl der PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingebaute KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur</li></ul>
<b>Autoscan-Intervall</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Sekunden</li></ul>
<b>Tastaturstatus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• gesichert und wiederhergestellt</li></ul>
<b>Art der Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Über PS/2-Schnittstelle</li></ul>
<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1in.)</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 178g (6.3oz.)</li></ul>
<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Lagerung : -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~90%, nicht kondensierend</li></ul>
<b>Zertifizierungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# 4-Facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

TK-408K [v1.2R]



## ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



## PACKUNGSGEHALT

TK-408K

Mehrsprachige Installationsanleitung

4 Sätze PS/2-KVM-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 Sätze Audio-Kabel (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

## VERWANDTE PRODUKTE

**TK-208K** 2-facher PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

**TK-407K** 4-Facher USB-KVM-Umschaltersatz

**TK-409K** 4-facher USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

## KONTAKT INFORMATIONEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

