





Quick Installation Guide  

**TPL-303E**  
**TPL-303E2K**  
1.01

## Inhoudsopgave

Nederlandse	1
1. Voor u aan de slag gaat	1
2. Hoe installeren	2
.....	
Problemen oplossen	6

### 1. Voor u aan de slag gaat



**Package Contents**

- TPL-303E/TPL-303E2K
- CD-ROM (Utility en gebruikersgids)
- Meertalige snel-installatiegids
- Netwerkkabel Cat.5 (1.8m/6ft.)

#### Stysteemvereisten

- CD-ROM station
- Een desktop of laptop met geïnstalleerde netwerkadapter
- Bestaand HomePlug AV netwerk
- Bestaand 10/100Mbps bedraad netwerk indien de TPL-303E wordt gebruikt als bridge-apparaat

#### Utility vereisten

- CPU: 1GHz of sneller (Windows 7) / 800MHz of sneller (Windows Vista) / 300MHz of sneller (Windows XP/2000)
- Geheugen: 1GB RAM of meer (Windows 7) / 512MB of meer (Windows Vista) / 256 MB of meer (Windows XP/2000)
- Windows 7(32/64-bit) / Vista(32/64-bit) / XP(32/64-bit)/ 2000


### 2. Hoe installeren

**Belangrijk!** Installeer de TPL-303E NIET tot u dat wordt gevraagd.

#### Voor Windows Users

1. Plaats de **Utility CD-ROM** in het CD-ROM station van uw computer.


2. Klik op **Autorun.exe** (Windows 7/ Vista).




3. Klik op **Install Utility**.



4. Volg de instructies van de **WinPCap Setup Wizard** en klik daarna op **Finish**.



5. Volg de instructies van de **200MBPS Powerline Utility wizard** en klik op **Finish**.



6. Kopieer het 12 digitaal apparaat-wachtwoord van elke TPL-303E.




**Opmerking:**

1. Plug de TPL-303E NIET in een bliksembeveiligd stopcontact.
2. Omdat de TPL-303E's elkaar zouden zien, moet elk apparaat aangesloten zijn op hetzelfde netcircuit.
3. Er kunnen maximaal 16 TPL-303E's in een netwerk worden opgenomen.

7. Plug een TPL-303E in een vrij stopcontact.




8. Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de TPL-303E en een vrije LAN-poort van uw router (bijv. TEW-639GR).



9. Sluit daarna een Ethernet-kabel aan tussen een vrije LAN-poort van uw router en uw computer.

3


14. Klik op **OK**.



15. Herhaal stappen 12-14 voor nog meer remote TPL-303E's.

**Opmerking:** De standaard netwerknaam is HomePlugAV. Indien de netwerknaam van uw bestaande Powerline-netwerk NIET HomePlugAV is, moet u dat veranderen in de utility.


16. Klik op het tabblad **Privacy**. Voer indien u de **Private Network Namewilt** veranderen de gewenste netwerknaam in, en klik op **Set All Devices**.



17. Klik op **OK**.



18. Klik op **OK**.



5


10. Plug een tweede TPL-303E in een stopcontact waar uw tweede pc of netwerktoepassing is geïnstalleerd.



11. Dubbelklik op het pictogram **200Mbps Powerline Utility** op uw bureaublad.



12. Selecteer de remote TPL-303E en klik op **Enter Password**.



**Opmerking:**


Remote TPL-303E verwijst naar de TPL-303E die verbonden is met uw remote pc of netwerktoepassing.

13. Voer het remote TPL-303E 12-digitaal wachtwoord in en klik op **OK**. Zie stap 3 voor het remote TPL-303E wachtwoord.



4

19. Sluit een CAT 5 kabel aan tussen de TPL-303E en uw tweede pc of netwerktoepassing.



20. Controleer op de LED's Power, P-Link en E-Link branden op alle TPL-303E's.

**De installatie is hiermee afgesloten.**

Zie voor gedetailleerde informatie over de configuratie en de geavanceerde instellingen van de TPL-303E/TPL-303E2K de gebruikergids op de Utility & Driver CD-ROM of de website van TRENDnet op [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

**Registreert uw produkt**

Om het hoogste niveau van klantenservice en-ondersteuning te verzekeren, neem dan even de tijd om uw product online op: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) / registreer te registreren. Bedankt om TRENDnet te kiezen

6

## Problemen oplossen

1. Ik plaatste de TPL-303E/TPL-303E2K CD-ROM in het CD-ROM station van mijn computer, en het installatiemenu wordt niet automatisch zichtbaar. Wat nu?

1. Klik indien bij Windows 7 het installatiemenu niet automatisch zichtbaar wordt op het Windows-pictogram links beneden op het scherm, klik op het vak 'Programma's en ebstanden zoeken', en voer 'D:\autorun.exe' in, waarbij 'D' in 'D:\autorun.exe' de letter is, toegewezen aan uw CD-ROM station, en druk op uw toetsenbord op ENTER.
2. Klik bij Windows Vista indien het installatiemenu niet automatisch zichtbaar wordt, op Start, klik op het vak Start Search, en voer D:\autorun.exe in waarbij "D" in "D:\autorun.exe" de letter is, toegewezen aan uw CD-ROM station, en druk op uw toetsenbord op de toets ENTER.
3. Klik bij Windows 2000/XP indien het installatiemenu niet automatisch zichtbaar wordt, op Start, dan op Run, en voer D:\autorun.exe in waarbij "D" in "D:\autorun.exe" de letter is, toegewezen aan uw CD-ROM station, en druk op uw toetsenbord op de toets ENTER.

2. Ik heb gecontroleerd dat Powerline-apparaat verbonden is met mijn werkstation, maar ik kan geen andere Powerline-apparaten vinden. Wat nu?


1. Controleer of u Cat 5e of Cat. 6 Ethernet-kabels gebruikt.
2. Druk gedurende 3 s op de knop Sync van uw TPL-303E's
3. Open de 200Mbps Powerline Utility en klik op scan.
4. Controleer de netwerknaam van uw Powerline-netwerk. Ga dan naar het Privacy tabblad in de 200Mbps Powerline Utility, tik de netwerknaam in, en klik op Set Local Device Only.
5. Controleer of het stopcontact waar de TPL-303E is op ingeplugd bij hetzelfde elektrische circuit hoort.
6. Reset uw TPL-303E's. Neem een pen of een paperclip en druk gedurende 15 seconden op de reset-knop. De reset-knop bevindt zich aan de zijkant van de TPL-303E.

3. I vind de Powerline-apparaten op mijn Powerline-netwerk, maar ik krijg gene verbinding met het internet. Wat nu?

1. Controleer of u het apparaat neit aansluit via een bliksem- of spanningspiek-beveiliging
2. Zorg er voor dat uw router verbonden is met het internet.
3. Zorg er voor dat uw TCP/IP-instellingen zodanig zijn dat er automatisch een IP-adres wordt gevraagd (zie de stappen hieronder).

## Windows 7

1. Ga naar het Configuratiescherm, klik op **Netwerk en internet**, dan op **Netwerkkentrum**, dan op **Adapterinstellingen wijzigen** en klik daarna met rechts op het pictogram **Local Area Connection** en op **Eigenschappen**.



2. Klik op **Internet Protocol Versie 4(TCP/IPv4)** en daarna op **Eigenschappen**. Klik daarna op **Automatisch een IP-adres vragen**.

7

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.




**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.

## Windows Vista


1. Ga naar het **Configuratiescherm**, klik op **Netwerk en internet**, dan op **Netwerkkentrum**, dan op **Netwerkverbindingen beheren** en klik daarna met rechts op het pictogram **Local Area Connection** en op **Eigenschappen**.



2. Klik op **Internet Protocol Versie 4(TCP/IPv4)** en daarna op **Eigenschappen**. Klik daarna op **Automatisch een IP-adres vragen**.

## Windows XP/2000

1. Ga naar het **Configuratiescherm**, dubbelklik op het pictogram **Netwerkverbindingen** en dan met rechts op het pictogram **Local Area Connection** en daarna op **Eigenschappen**.



2. Klik op **Internet Protocol (TCP/IP)** en daarna op **Eigenschappen**. Klik daarna op **Automatisch een IP-adres vragen**.

4. I probeerde de **Private Network**-naam te wijzigen en hem te gebruiken voor al mijn TPL-303E-apparaten, maar ik krijg de foutmelding 'Sommege apparaten konden niet aan uw netwerk worden toegevoegd'. Ik zie niet langer een van mijn remote TPL-303E's. Wat nu?

1. Open de TRENDnet Powerline Utility, klik op het tabblad Privacy, daarna op Use Default (Public Network) en tenslotte op Set Local Device Only.
2. Zorg er voor elke remote TPL-303E te voor zien van een wachtwoord. Zie stap 12 in deel 2 (Hoe installeren).

5. Ik heb een HomePlug 1.0 of HomePlug Turbo netwerk. Kan ik deze op mijn netwerk gebruiken? De TPL-303E is niet achterwaarts compatibele met HomePlug 1.0 of HomePlug Turbo.

Zie indien u problemen blijft ondervinden of indien u vragen heeft over de TPL-303E/TPL-303E2K de User's Guide op de Utility & Driver CD-ROM of neem contact op met de afdeling 'Technical Support' van TRENDnet.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA