

## Kit switch KVM montaggio rack 4 porte PS/2 con audio TK-403KR (B1.2R)



Il Kit switch KVM montaggio rack 4 porte PS/2 con audio consente di gestire fino a quattro computer/server con un solo kit di tastiera (con cavo PS/2), monitor, mouse (con cavo PS/2), microfono e le casse. Il kit ha in dotazione quattro set di cavi da 1,8 metri (6 piedi) necessari per connettere i computer.

Passa da un PC all'altro alla semplice pressione di un pulsante! Grazie al kit per il montaggio rack e alla pratica altezza 1U, è perfetto per il montaggio su un rack da server da 19". Il TK-403KR offre anche le funzioni di Auto-Scan, Audible Feedback e Hot-Key.

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM audio 4 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan e feedback udibile
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Tutti i cavi necessari sono inclusi
- Kit per il montaggio rack

### CARATTERISTICHE

- Controlla fino a quattro computer/server con un unico set di apparecchi
- Porta monitor VGA
- Porte PS/2 per tastiera e mouse
- Porte da 3.5 mm per audio e microfono
- Quattro set di cavi KVM staccabili da 1,8 m (6 piedi) con connettori VGA, PS/2 e audio
- Emulazione tastiera/mouse PS/2
- Supporta una risoluzione pixel massima di 2048 x 1536
- Supporta tasti rapidi di reset mouse per sistema operativo non-PnP
- Modalità auto-scan per monitorare i computer e segnale acustico di conferma del passaggio da un computer all'altro
- Kit per montaggio a rack standard 19" (1U)
- Scocca in metallo resistente
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia



## SPECIFICHE

### HARDWARE

|  |   |
|--|---|
| <b>Conessioni</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 4 computer/server</li></ul>  |
| <b>Cavo</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 set di cavi KVM da 1,8 m (6 piedi) combinati PS/2 e audio</li></ul>   |
| <b>Interfaccia Cavo (tutto il maschio)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verso la KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin</li><li>• 1 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li><li>• 1 x VGA HDB 15-pin</li></ul></li><li>• Verso la computer<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin</li><li>• 1 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li><li>• 1 x VGA HDB 15-pin</li><li>• 1 x jack altoparlante 3,5 mm</li><li>• 1 x jack microfono 3,5 mm</li></ul></li></ul> |
| <b>Porta computer (tutte femmine)</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin</li><li>• 4 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li><li>• 4 x VGA HDB 15-pin</li></ul>   |
| <b>Porta console (tutte femmine)</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin</li><li>• 1 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin</li><li>• 1 x VGA HDB 15-pin</li><li>• 1 x jack altoparlante 3,5 mm</li><li>• 1 x jack microfono 3,5 mm</li></ul>  |
| <b>Selezione computer</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida</li></ul>  |
| <b>Intervallo di scansione automatica</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5~100 secondi (difetto 5 secondi)</li></ul>   |
| <b>Emulazione tastiera/mouse</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2</li></ul>  |
| <b>Alimentazione</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentata da Bus</li><li>• Entrata: 100~240 V AC</li><li>• Uscita: adattatore d'alimentazione esterna optional 9 V DC 500 mA</li></ul>   |
| <b>Dimensioni</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 255 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 pollici)</li></ul>  |
| <b>Peso</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.93 kg (2.04 libri)</li></ul>  |
| <b>Temperatura</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)</li></ul>   |
| <b>Umidità</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Massimo 90% (senza-condensa)</li></ul>  |
| <b>Certifications</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>   |



## SOLUZIONE DELLA RETE

### Kit switch KVM montaggio rack 4 porte PS/2 con audio TK-403KR



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-403KR

Guida per l'installazione rapida

4 cavi KVM combinati PS/2 e audio (1,8 m/6 piedi)

Kit per il montaggio rack

## PRODOTTI CORRELATI

|         |   |
|---------|---|
| TK-208K | Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio     |
| TK-408K | Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio     |
| TK-423K | Kit switch KVM 4 porte USB/PS/2 con audio |

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)