




Lühike paigaldusjuhend 

TU3-SA
1.01

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Kõvaketaste ühendumine TU3-SA-ga	4
Tõrkeotsing	5



Pakendi sisu

- TU3-SA
- Mitme keelne lühike paigaldusjuhend
- Toitejuhe
- Toiteplokk (12V DC, 2A)

Minimaalsed nõuded süsteemile

- USB Port: 3.0, 2.0 või 1.1
- 2.5" või 3.5" SATA I/II kõvaketas

Toetatud operatsioonisüsteemi	Keskprotsessor	Mälu
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz või rohkem	1GB RAM või rohkem
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Windows XP (32/64-bit)	300MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem

Märkus:

1. Komplektis EI OLE kõvaketast.
2. Mõned op. süsteemid ei toeta USB 3.0.

2. Riistvara paigaldus

1. Ühendage SATA kõvaketas TU3-SA-ga.




Eesti

Märkus:

Kui ühendate 2.5" SATA kõvaketas, välislooteallikas ei ole vajalik. Liikuge 4. juhise juurde.

2. Ühendage toitekaabel toiteploki ja siis ühendage seina toitepesaga.



3. Ühendage toiteplokk TU3-SA-ga.

4. Ühendage TU3-SA USB A isane tüüpi konnektor oma arvuti vabasse USB porti.



5. DDraiverid paigaldatakse automaatselt.

Märkus:

On soovitatav, et alguses formatiseeriksite oma uhiuue kõvaketta. Et saada rohkem informatsiooni, selleks palun tutvuge Tõrkeotsingu seksioonis küsimus nr 2-ga.

Paigaldus on lõppenud


Täpsemat teavet **TU3-SA** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines www.trendnet.com/register Täname, et te valisite TRENDnet'i.

Windows 7 / Vista / XP

1. Tehke arvutis topeltklõkk "**Computer**" või "**My Computer**". Väline kõvaketas peaks ilmuma valikusse - kõvakettad.



Teie kõvaketas on valmis kasutamiseks!

1. Mu arvuti ei tuvasta TU3-SA. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et arvutis on täidetud minimaalsed nõuded süsteemile, mis on välja toodud seksioonis 1.
2. Veenduge, et teil on toiteadapter ühendatud seadmega ja toitejuhe ühendatud vooluvõrku.
3. Ühenduge Device Manageri abil ja kontrollige, kas TU3-SA on korralikult paigaldatud.
 1. Et pääseda Device Manageri Windows 7, klõpsake Windows ikooni all vasakus nurgas, klõppige Computer, klõppige System Properties ja seejärel klõppige nupul Device Manager. Topeltklõpsake Universal Serial Bus Controllers. Veenduge, et USB Mass Storage Device on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk.
 2. Et pääseda Device Manager Windows Vista, paremklõpsake Computer ikoonil, klõppige Properites ja seejärel nuppu Device Manager. Topeltklõpsake Universal Serial Bus Controllers. Veenduge, et USB Mass Storage Device on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk.
 3. Et pääseda Device manager Windows XP, paremklõpsake My Computer ikoonil, klõppige Properites, klõppige Hardware sakil ja seejärel klõppige Device Manager. Topeltklõpsake Universal Serial Bus Controllers. Veenduge, et USB Mass Storage Device on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk
4. Proovige ühendada seade mõnda teise arvuti USB porti.

2. Kuidas ma saan oma uhiuut kõvaketast formateerida, millel TU3-SA?

1. Windows 7/Vista korral, tehke parem hiireklõps "**Computer**" ja valige "**Manage**" Kui ilmub Computer Management akenm klõppige **Disk Management**. Tehke hiire parem klõkk kõvaketalla ja klõppige **New Simple Volume**. Järgige **New Simple Volume** viizardit ja siis klõppige **Finish**.
2. Windows XP korral, valige **Start**→**Settings**→**Control Panel**→**Administrative Tools**→**Computer Management**→**Disk Management**. Kui ilmub "**Initialize and Convert Disk**" viizard, klõppige **Cancel**. Tehke parem hiireklõkk Unknown drive, klõppige Initialize ja siis klõppige **OK**. Paremkliikige "unallocated region of the hard drive" ja valige **New Partition**. Järgige "**New Partition**" viizardi instruksioone ja klõppige **Finish**. Kõvaketas alustab automaatselt formateerimist.

Märkus: Veenduge, et valitud kõvaketas ei ole teie C:- või D:-ketas. Samuti veenduge, et valitud kõvaketas on ühendatud TU3-SA'ga.

3. Mu arvuti ei kuva ühtegi kettaseadet. Mida ma peaksin tegema?

1. Ühenduge Seadmehalduri abil ja kontrollige, et kõvaketas on korralikult paigaldatud.
 1. Et pääseda Device Manageri Windows 7, klõpsake Windows ikooni all vasakus nurgas, klõppige Computer, klõppige System Properties ja seejärel klõppige nupul Device Manager. Topeltklõpsake kettaseadmetel. Veenduge, et USB seade on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk.
 2. Et pääseda Device Manager Windows Vista, paremklõpsake Computer ikoonil, klõppige Properites ja seejärel nuppu Device Manager. Topeltklõpsake kettaseadmetel. Veenduge, et USB seade on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk.
 3. Et pääseda Device manager Windows XP, paremklõpsake My Computer ikoonil, klõppige Properites, klõppige Hardware sakil ja seejärel klõppige Device Manager. Topeltklõpsake kettaseadmetel. Veenduge, et USB seade on loetletud ja sellel puudub kollane küsimärk või hüüumärk.
2. Kui olete paigaldanud uhiuue kõvaketta, formateerige ketas. Rohkem informatsiooni saate küsimusest 2.

Kui Teil endisel esineb probleeme või on küsimusi TU3-SA kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust draiveri CD-plaadilt (inglise keeles) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.

(2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>