



Convertitore intelligente in fibra SC single-mode 1000Base-T/1000Base-LX (50km/31miles) TFC-1000S50

Il convertitore di fibra intelligente TFC-1000S50 funziona con il sistema chassis TFC-1600 o come unità indipendente. È un convertitore di fibra single-mode tipo SC che supporta il protocollo SNMP e copre distanze fino a 50 km (31 miglia). Tra le porte, una 1000Base-T (RJ-45) ed una 1000Base-LX (tipo SC).

Caratteristiche

- Conforme agli standard IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-LX

- Una porta RJ-45 1000Base-T
- Una porta in fibra 1000Base-LX con convertitore tipo SC single-mode
- Offre interruttori per attivare: fibra (negoziata forzata/automatica), LLR (abilitata / disabilitata)
- supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
- supporto LLR (link Loss Return) per la porta Fiber
- Monitora e configura l'Ethernet o la modalità duplex in fibra, LLR, porta accesa/spenta e ricevi informazioni sui link mediante il modulo di gestione TFC-1600MM e lo chassis TFC-1600.
- Lo stato degli indicatori LED per la corrente (Power) e Collegamento/Attività (Link/Activity)
- Montabile a muro
- Chassis optional a 19" con alimentazione ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 convertitori di media serie TFC
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Convertitore intelligente in fibra SC single-mode 1000Base-T/1000Base-LX (50km/31miles)

TFC-1000S50

Specifiche

Hardware	
Standards	• IEEE 1000Base-T and 1000Base-LX
Supported Frame Size	• Standard Ethernet (fino a 10Kbytes)
Network Media	• 1000Base-T : Cat. 6 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, fino a 100m • 100Base-LX :Cavo ottico in fibra single-mode 9/125 µm o 10/125 µm, fino a 50 km
Protocollo	• CSMA/CD
Porte	• 1 x 1000Base-T • 1 x 1000Base-LX (simplex tipo SC)
Interruttore DIP	• fibra (negoziiazione forzata/automatica), LLR (abilitata / disabilitata)
Transfer Rate	• 2000Mbps (full-duplex)
Spia LED	• A unità: Alimentazione • A port: collegamento/attività
Adattatore re	• Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V, 1A
Consumo elettrico	• 2.7 Watts (max)
Dimensioni	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 in.)
Peso	• 354g (12.5oz)
Temperatura	• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC

Contenuto della confezione

TFC-1000S50

Guida di installazione rapida multi-lingue

Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V, 1A

Prodotti correlati

TFC-1000MSC	Convertitore intelligente in fibra SC multi-mode 1000Base-T/1000Base-FX
TFC-1000S20	Convertitore intelligente in fibra SC single-mode 1000Base-T/1000Base-FX
TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti

Contact Information

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

