



## 2-facher USB Hub- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

### TK-210K

Mit Hilfe des 2-fachen USB- und PS/2-KVM-Umschalters mit Audio- & Mikrofunktion TK-210K von TRENDnet können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für zwei Multimedia-PCs mit USB-Ports verwenden. Der TK-210K erlaubt Ihnen nicht nur die gemeinsame Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern über den eingebauten 2-fachen USB-Hub auch die Nutzung zweier USB-Geräte. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen und Sie brauchen zwischen Ihren PCs nie wieder Kabel auszutauschen. Der TK-210K von TRENDnet wird mit einem 2-fachen USB-KVM-Umschalter und zwei Paar Kabeln geliefert. Mit seinen Funktionen Hot-Pluggability, automatische Abfrage, akustische Rückmeldung und Tastenkombinationen ist der TK-210K die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz von 2 PCs.

### Eigenschaften

- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
- PS/2- und USB-Tastatur/Maus-Emulation
- 2-facher KVM-Umschalter in Kompaktgröße
- Eingebauter 2-facher USB-1.1-Hub für gemeinsame Nutzung von USB-Geräten
- Unterstützt UHCI- und OHCI-USB-Schnittstellen
- Unterstützt sehr hohe Videoqualität, bis zu 1920 x 1440
- Umfasst jeweils zwei Paar KVM-, USB- und Audio-/Mikro-Kabel
- Unterstützt Computer mit Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS, Linux und Netware
- Mehrplattform-Unterstützung für PC und Macintosh G3 / G4 / iMac
- Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Keine Software erforderlich, einfache Auswahl der PCs über Drucktaste oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung der PCs
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Signalton bestätigt Umschaltung zwischen Ports
- 2 Jahre Garantie

# 2-facher USB Hub- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-210K

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Anschlüsse des PC-Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB-Buchse Typ B</li> <li>• 2 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li> <li>• 2 x VGA HDB15-Buchse (15-polig)</li> <li>• 2 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li> </ul>
Anschlüsse des Konsolen-Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB-Buchse Typ A</li> <li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur</li> <li>• 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus</li> <li>• 1 x VGA HDB15 (15-polig, weiblich)</li> <li>• 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li> <li>• 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse</li> </ul>
KVM-Anschlusskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 3-in-1 KVM-Kabel (Stecker-zu-Stecker), 1,2 Meter</li> <li>• 2 x USB A-B Kabel (Stecker-zu-Stecker), 1,2 Meter</li> <li>• 2 x Audio/Mikro-Kabel, 1,2 Meter</li> </ul>
VGA-Auflösung	• 1920 x 1440
Anwahl der Anschlüsse	• Drucktasten und Tastenkombinationen
Autoscan-Intervalle	• 10 Sekunden (nicht regulierbar)
Stromversorgung	• Stromversorgung über PS/2- oder USB-Schnittstelle. Optionales Netzteil, 9 V Gleichstrom, 500 mA
Abmessungen (B x T x H)	• 137 x 88 x 44 mm
Gewicht	• 295 g
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	• FCC, CE

## Illustration eines Netzwerks



## Verwandte Produkte

TK-210K	2-facher USB- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
TK-205i	2-facher KVM-Umschalter mit integrierten Kabeln
TK-200K	2-facher KVM-Umschalter
TK-400K	4-facher KVM-Umschalter
TK-401R	4-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-801R	8-facher Einbau-KVM-Umschalter
TK-802R	8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

