



## KVM switch de montaje en bastidor de 8 puertos

### TK-803R (v1.1R)

El KVM switch de montaje en bastidor de 8 puertos le permite gestionar múltiples computadoras con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. Este dispositivo montable en rack es compatible con interfaz USB y PS/2 en el lado de la consola y conexión USB en el lado de la computadora. Los usuarios pueden conmutar entre computadoras mediante teclas hot-key o botón de arranque para una mayor flexibilidad en la gestión. Los usuarios también pueden conectar o desconectar computadoras al instante para evitar el downtime (tiempo inactivo). El KVM switch de 8 puertos es la opción perfecta para manejar múltiples computadoras.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 8 puertos con conexiones VGA y PS/2 a servidores.
- Admite conexiones USB y PS/2 a puerto de consola.
- Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) ajustable y avisos audibles.
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados.

## CARACTERÍSTICAS

- KVM switch USB de 8 puertos
- Soporta interfaz USB y PS/2 para puerto consola
- Soporta Windows®, Linux®, Mac® y más
- Ofrece una excelente calidad de vídeo, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Firmware actualizable vía puerto computador
- Modo de autoescaneo para monitorear los computadoras, con intervalo de exploración ajustables de 10-99 segundos
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre computadoras
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Diseño para montaje en rack estándar de 19"
- 2 años de garantía

# KVM switch de montaje en bastidor de 8 puertos

TK-803R (v1.1R)




## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Conexiones</b>	• 8 computadoras/servidores	
<b>Estándar</b>	• Compatible con USB 1.1	
<b>Puertos computador</b>	• 8 x HDB VGA de 15 pins (hembra)	
<b>Puerto consola</b>	• 1 ratón USB (Tipo A)/PS/2 (6-pins Mini Din) • 1 teclado USB (Tipo A)/PS/2 (6-pins Mini Din) • 1 x HDB VGA de 15 pins (hembra)	
<b>Interfaz de cables (opcional, no está incluido)</b>	Para KVM 1 HDB VGA macho de 15 pins	Para PC 1 HDB VGA macho de 15 pins 1 USB (tipo A)
<b>Compatible con OS</b>	• Windows®, Linux®, Mac® y más	
<b>Selección de PC</b>	• Botones de arranque o teclas Hot-Key (ejecución inmediata)	
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	• 10-99 segundos (programable vía Hot-Key)	
<b>LEDs</b>	• En línea (rojo), selección (verde)	
<b>Estatus del teclado</b>	• Almacenado y restaurado	
<b>Adaptador de alimentación</b>	• Entrada: 100~240 V AC, 50/60 Hz • Salida: Adaptador eléctrico externo, 9 V DC, 1 A	
<b>Dimensiones</b>	• 407 x 165 x 45 mm (16.0 x 6.5 x 1.8 pulgadas)	
<b>Peso</b>	• 1.83 kg (4.0 libras)	
<b>Temperatura</b>	• Operación: 0 - 40°C (32 - 104°F) • Almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)	
<b>Humedad</b>	• Máx. 80% (sin-condensación)	
<b>Certificación</b>	• CE, FCC	

## SOLUCIÓN EN REDES

### KVM switch de montaje en bastidor de 8 puertos TK-803R



## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-803R

Guía de instalación rápida

Adaptador eléctrico (9 V DC, 1 A)

Kit para montaje en rack

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-1603R	KVM switch de montaje en bastidor de 16 puertos
TK-CU06	Cable KVM USB/VGA (1.8 m/6 pies)
TK-CU10	Cable KVM USB/VGA (3 m / 10 pies)
TK-CU15	Cable KVM USB/VGA (4.5 m / 6 pies)

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

