



## Kit di estensione USB VGA KVM

TK-EX4 (v2.0R)

- Supporta controlli KVM per distanze fino a 100m (328 piedi)
- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200
- Collega uno switch KVM TRENDnet per gestire server multipli
- Pratici controlli gestione OSD
- Presenta comandi con tasti di scelta rapida


Il Kit di Estensione USB VGA KVM di TRENDnet, modello TK-EX4, estende i controlli di tastiera video e mouse per distanze fino a 100m (328 ft.). Accedi da remoto al tuo server nella sala di networking estendendo i controlli KVM al tuo ufficio. Connetti l'extender KVM allo switch KVM di TRENDnet per controllare in modo pratico più server da una posizione remota.

Nessuna installazione software richiesta. E' sufficiente connettere i dispositivi all'extender KVM con i cavi inclusi per controlli completi KVM. Immettere i comandi dei tasti di scelta rapida sulle stazioni di controllo locale e di console remota dell'extender KVM. L'unità console remota (unità ricevitore) supporta dispositivi tastiera e mouse PS/2 e monitor con una porta VGA. L'unità console locale (unità trasmettitore) supporta mouse e tastiera USB e connessioni VGA.



## OSD

Gestire l'accesso dello switch KVM con la pratica visualizzazione sullo schermo.



## Estensione KVM

Estendere controlli di Tastiera, Video e Mouse per distanze fino a 100m (328 ft.).



## Non è richiesto alcun CD d'installazione

Connettere semplicemente il trasmettitore e il ricevitore insieme su cat5e o miglior cablaggio per una gestione completa di KVM.

## SOLUZIONE DELLA RETE



## CARATTERISTICHE



### Non è richiesto alcun CD d'installazione

Connettere semplicemente il trasmettitore e ricevitore per una gestione completa di KVM



### Compacto

Il fattore di forma compatto dell'extender KVM riduce l'ingombro sulla scrivania



### OSD

Gestire l'accesso dello switch KVM con la pratica visualizzazione sullo schermo



### Timeout OSD

Per la comodità dell'utente, è possibile impostare un orario in corrispondenza del quale la visualizzazione su schermo scomparirà automaticamente



### Tasti di scelta rapida

Accedere al server remoto o al OSD con tasti di scelta rapida



### Accesso

Creare un accesso OSD protetto da password



### Uscita automatica

Per una protezione aggiuntiva, creare un limite di tempo OSD di uscita automatica



### Funzione Override Console

La funzione Override Console blocca la funzionalità KVM presso l'altro terminale quando in uso.



### Accesso server multiplo

Connettere l'extender KVM a uno switch KVM per accesso multiplo al server



### Emulazione EDID

Adottare le impostazioni di risoluzione del monitor dal locale o dal monitor remoto



### Solo visualizzazione

L'extender KVM consente il monitoraggio da remoto, senza controlli, nella modalità Solo Visualizzazione

## SPECIFICHE

### Interfaccia Console Trasmettitore

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: VGA
- Porta aggiornamento firmware USB Tipo B
- Estensione: Porta Ethernet
- Indicatori LED

### Interfaccia Console Ricevitore

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: VGA
- 0
- Estensione: Porta Ethernet
- Indicatori LED

### Conessioni computer

- Trasmettitore: VGA e USB con PS/2
- Ricevitore: VGA e USB con PS/2

### Risoluzione Monitor

- Fino a 1920 x 1200

### Commutazione Notifica

- Suono

### Commutazione Comandi

- Trasmettitore: Blocca accesso, visualizzazione solo accesso e controllo totale
- Ricevitore: Visualizzazione locale o remota
- OSD: Protezione password, logout OSD automatica, quattro opzioni hotkey, timeout OSD, funzione ritardo console ed emulazione EDID

### Temperatura di esercizio

- 0°– 40° C (32° – 104° F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V CA 50/60 Hz 0,2A
- Uscita: 5V CC, 2A
- Consumo massimo:
- Trasmettitore: 2,7W
- Ricevitore: 4,7W

### Dimensioni

- Trasmettitore / ricevitore: 130 x 65 x 25 mm (5.1 x 2.6 x 1,0 in.)

### Peso

- Trasmettitore: 285g (10.1 oz.)
- Ricevitore: 290g (10.2 oz.)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Guida rapida d'installazione
- 2 set di cavi VGA 3-in-1 da 1.2 m (4 ft.)
- 1 set di cavo da USB Tipo A a B da 1.2 m (4 ft.)
- 2 Adattatori di alimentazione (5V CC, 2A)
- 2 adattatori da USB A PS2

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita <http://www.trendnet.com> Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 6/25/2020