



Многопортовый сервер печати 10/100 Мбит/с TE100-P21

TE100-P21 компании TRENDnet – это сервер печати для сети Fast Ethernet, превращающий принтер USB или параллельный принтер из автономного в совместно используемый. Сервер TE100-P21 совместим с сетью Ethernet 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и в нем предусмотрено два порта USB 2.0 и один порт для параллельного принтера. Сетевым специалистам легко управлять сервером печати с помощью веб-браузера. TE100-P21 повышает производительность рабочих групп при невысоких эксплуатационных затратах.

- Особенности**
- Встроенные принтерные порты: 1 параллельный (DB 25) и 2 USB 2.0 (Type A)
 - Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0
 - Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
 - Поддержка методов печати Email Printing и FTP Printing • Включена программа LPR для печати по протоколу TCP/IP в среде Windows 98/ME
 - Поддержка печати с протоколом IPP в среде Windows 2000/XP
 - Поддержка Universal Plug and Play (UPnP) для Windows Windows 7/ Vista/ 2003 / XP
 - Поддержка принтеров с интерфейсом графических устройств (GDI) для Windows*
 - Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования и IPP-печати
 - Поддержка Mac 10.2 "Rendezvous" функция нуль-конфигурации**
 - Новейшее управление MIB-II (RFC 1213) для стандарта SNMP
 - Поддержка присвоения IP-адресов для DHCP, BOOTP и RARP
 - Наличие административной программы (под Windows) и веб-интерфейса для конфигурирования устройства
 - Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм и сохранения/восстановления файлов конфигурации
 - Контроль/индикация доступа для печати и уведомление по электронной почте для сообщений об ошибках принтера
 - 3-летняя ограниченная гарантия
- * Функция поддержки GDI печати совместима только с принтерами марки HP
- ** Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script


Многопортовый сервер печати 10/100 Мбит/с TE100-P21

Характеристики

Оборудование	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none">• 2 порта USB 2.0 Type A• 1 параллельный порт DB25 (гнездовой)
Порт ЛС Порт	<ul style="list-style-type: none">• UTP/STP RJ-45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с
ЦП/ Синхронное динамическое ОЗУ / Флэш-ПЗУ	<ul style="list-style-type: none">• RDC R2880 100 МГц / 8 Мб / 2 Мб
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание, ЛС, USB1, USB2, LPT
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none">• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/NT/ME/2000/XP/2003/Vista/7• Netware 5.x NDPS удаленная печать LPR (TCP/IP)• HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX• Unixware, Linux и Mac OS 9 или выше
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Служебная программа PS, PS-монитор и конфигурирование для веб-браузера
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 206 x 122 x 34 мм (8,1 x 4,8 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 289 г (10,2 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°~50°C (32°~122°F)• При хранении: -25°~55°C (-13°~131°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Сетевое решение

10/100Mbps Multi-Port Print Server (TE100-P21)



Содержимое упаковки

- TE100-P21
- Руководство по установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебными программами
- Адаптер питания (5 В. пост., 2.4 А.)

Продукты из этой серии

TE100-P1P	Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server
TE100-P1U	Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом
TEW-P21G	Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2×USB 2.0 & 1×LPT 802.11g (54 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

