



## 1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N TEW-MFP1 (V1.0R)

1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта Wireless N компании TRENDnet (модель TEW-MFP1) позволяет превращать большинство одиночных многофункциональных и обычных USB-принтеров в сетевой ресурс для совместной работы. Установите компактный многофункциональный принтер TEW-MFP1 в наиболее удобном месте и подключите его к высокоскоростной беспроводной сети стандарта Wireless N.

Интуитивно понятная служебная программа работает под управлением ОС Windows и Mac и обеспечивает эффективную эксплуатацию устройства пользователем. Можно выполнять сканирование, отправлять факсимильные сообщения и распечатывать документы с любой рабочей станции, подключенной к данной сети. Интеграция Wireless N обеспечивает большую гибкость при эксплуатации. Порт Ethernet упрощает подключение дополнительных проводных устройств. Функция Wi-Fi Protected Setup (WPS) оптимизирует процесс подключения к беспроводной сети. Это компактное устройство можно установить в любом месте.

## ОСОБЕННОСТИ

- 1 порт Auto-MDIX Fast Ethernet 10/100 Мбит/с (для подключения дополнительных проводных устройств)
- 1 высокоскоростной порт USB 2.0
- Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет выполнять подключение к беспроводной сети одним нажатием кнопки
- Поддерживает стандарт IEEE 802.11n и совместим со стандартами IEEE 802.11b/g
- Высокая скорость передачи данных (до 150 Мбит/с) с использованием стандарта IEEE 802.11n\*
- Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 1.1
- Служебная программа Control Center поддерживает ОС Windows 7 (32/64-разр.) / Vista (32/64-разр.) / Windows XP(32/64-разр.) и Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Поддержка большинства моделей многофункциональных принтеров стандарта «Все-в-одном» и обычных USB-принтеров
- Возможность совместного использования многофункциональных и обычных USB-принтеров, подключенных к сети
- Служебная программа Control Center имеет встроенную функцию сканирования\*\*
- Поддержка технологии NetUSB\*\*
- Возможность совместного использования сетевых периферийных USB-устройств, включая цифровые фотоаппараты, веб-камеры, колонки, проигрыватели iPod™, флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках, принтеры и устройства чтения карт памяти\*\*
- Поддержка универсальной технологии Plug & Play (UPnP) при установке
- Индикаторы
- 3-летняя ограниченная гарантия

\*Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий

\*\* Для обеспечения доступа к принтеру печати требуется установить служебную программу Control Center на каждом компьютере

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### АППАРАТУРА

<b>Стандарты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0</li> </ul>
<b>Порт LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 порта 10/100Мбит/с с Auto-MDIX Ethernet</li> </ul>
<b>Портов USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 порт USB 2.0 типа A</li> </ul>
<b>Светодиодн Индикаторы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power ( мощность), WLAN, LAN, USB</li> </ul>
<b>Поддержка протокола TCP/IP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP</li> </ul>
<b>ОС, которые поддерживает служебная программа Control Center</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP</li> <li>• Mac OS® 10.4-10.9</li> </ul>
<b>Поддерживаемые USB-устройства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 127 Макс .</li> </ul>
<b>Кнопка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка инициализации: восстанавливает заводские настройки (следует нажать и удерживать на протяжении 10 секунд), активирует функцию WPS (следует удерживать на протяжении 2~9 секунд)</li> </ul>
<b>Питание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц</li> <li>• выходное: 12 В пост. тока, 1А</li> </ul>
<b>Потребляемая мощность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.04 Вт (Макс)</li> </ul>
<b>Габариты (Ш x В x Г)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 дюйма )</li> </ul>
<b>Вес</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 g ( 2.2 фунта )</li> </ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранения: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)</li> <li>• При работе: 5 ~ 40°C (41~104 °F)</li> </ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Макс . 90% (без конденсации)</li> </ul>

### БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

<b>Частота</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC)</li> <li>• 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)</li> </ul>
<b>Антенна</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешних фиксированных дипольных антенны 2dbi</li> </ul>
<b>Протокол доступа к среде передачи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSMA/CA при ACK</li> </ul>
<b>Модуляция</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCK, DQPSK, BDSPK, OFDM при BPSK, QPSK и модуляции вспомо. несущей 16/64-QAM</li> </ul>
<b>Скорость передачи данных</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: 11Мбит/с</li> <li>• 802.11g: 54Мбит/с</li> <li>• 802.11n: 150Мбит/с</li> </ul>
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64/128-bit WEP, WPA/WP2-PSK</li> </ul>
<b>Выходная мощность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: 16dBm (типовая)</li> <li>• 802.11g: 13dBm (типовая)</li> <li>• 802.11n: 13dBm (типовая)</li> </ul>
<b>Чувствительность приема</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: -85dBm (типовая) @ 11Mbps</li> <li>• 802.11g: -68dBm (типова) @ 54Mbps</li> <li>• 802.11n: -68dBm (типовая) @ 150Mbps</li> </ul>
<b>Каналы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)</li> </ul>
<b>Сертификация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE, FCC</li> </ul>

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TEW-MFP1

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)

Сетевой адаптер (12 В пост. тока, 1А)

Сетевой кабель (1.5 м / 5 футов)

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

<b>TEW-711BR</b>	Маршрутизатор домашних беспроводных сетей Wireless N 150 Мбит/с
<b>TEW-650AP</b>	Двухдиапазонная точка параллельного беспроводного доступа стандарта Wireless N, 150 Мбит/с
<b>TE100-MFP1</b>	1-Портовый многофункциональный USB сервер печати

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)