



Convertitore intelligente in fibra SC single-mode 1000Base-T/1000Base-LX TFC-1000S20

La serie di Convertitori di Media in Fibra TFC-1000 di TRENDnet trasforma 1000Base-T (Copper Gigabit) in 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC) media e viceversa. La porta 1000Base-T supporta la connessione full duplex Gigabit a velocità wire-speed con il connettore RJ45. La connessione Mini-GBIC supporta laser ottiche a onde corte (SX) o onde lunghe (LX) in multi-mode o single-mode grazie al modulo Mini-GBIC. Questo convertitore darà alla vostra connessione Copper Gigabit la capacità di interfacciarsi con connessioni in fibra a grande distanza. Con il rack-mount chassis a 16 slot EIA da 19", la serie di convertitori TFC rappresenta la soluzione perfetta per le conversioni delle varie fibre media per il vostro network.

Caratteristiche

- Conforme agli standard IEEE 1000Base-T e 1000Base-LX
- Una porta RJ-45 1000Base-T
- Una porta in fibra 1000Base-LX con convertitore tipo SC single-mode
- Lo stato degli indicatori LED per la corrente (Power), Collegamento/Attività (Link/Activity), Full-Duplex, e Velocità
- Montabile a muro
- Sistema opzionale da 19" (TFC-1600) che supporta fino a 16 Media Converter
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Convertitore intelligente in fibra SC single-mode 1000Base-T/

1000Base-LX TFC-1000S20

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 1000Base-T and 1000Base-LX
Size Frame Supportato	<ul style="list-style-type: none">• Senza limitazione (Standard Ethernet e Jumbo)
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">• 1000Base-T: UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP, fino a 100m• 1000Base-LX: Cavo a fibra ottica Single-Mode da 9/125 o da 10/125µm, fino a 20 Km
Lunghezza d'onda	<ul style="list-style-type: none">• 1300nm
Protocollo	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Porte	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 1000Base-T and 1 x 1000Base-LX
Velocità di trasferimento dati	<ul style="list-style-type: none">• 1000Mbps
Spia LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, collegamento/attività, Full-Duplex, e velocità
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V DC, 1.5A (7.2 watts (max))
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 10% ~ 90%,• Stoccaggio: 5% ~ 90% (senza condensa)

Prodotti correlati

TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti
TFC-1000MSC	Convertitore intelligente in fibra SC multi-mode 1000Base-T/1000Base-FX
TFC-1000S50	Convertitore in fibra SC single-mode 1000Base-T/1000Base-FX

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

