



Convertisseur fibre SC mono-mode intelligent 1000Base-T vers 1000Base-LX (50km/31miles) TFC-1000S50

Le convertisseur fibre intelligent TFC-1000S50 fonctionne avec le système de châssis TFC-1600 ou de façon autonome. Il s'agit d'un convertisseur fibre de type SC monomode qui supporte la gestion SNMP et qui étend la distance jusque 50km. 1 port 1000Base-T (RJ-45) et 1 port 1000Base-LX (de type SC).

- Caractéristiques**
- Compatible avec IEEE 802.3ab 1000Base-T et IEEE 802.3z 1000Base-LX
 - Un port RJ-45 1000Base-T
 - Un port 1000Base-LX avec connecteur de type SC
 - Comprend un commutateur Dip pour les paramètres : fibre (Mode forcé / Auto-négociation), LLR (Activado / Desactivado)
 - Supporte le LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
 - Supporte le LLR (Link Loss Return) pour le port Fibre
 - Contrôlez et configurez le mode Ethernet ou duplex fibre, l'activation/désactivation du port et recevez des informations sur l'interruption des liaisons via le module de gestion TFC-1600MM et le châssis TFC-1600
 - Voyants lumineux pour l'alimentation et Link/Activité
 - Installation murale possible
 - Système de Châssis 19" optionnel avec alimentation redondante (TFC-1600), contenant jusqu'à 16 convertisseurs media de la série TFC
 - Garantie limitée de 3 ans

Convertisseur fibre SC mono-mode intelligent 1000Base-T vers 1000Base-LX (50km/31miles)

TFC-1000S50

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 1000Base-T and 1000Base-LX
Taille d'image supportée	• Ethernet standard (Jusque 10Kbytes)
Câbles réseau	• 1000Base-T : Cat. 6 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, Jusque 100m • 100Base-LX :Câble optique fibre mono-mode 9/125 µm ou 10/125 µm, Jusque 50 km
Protocole	• CSMA/CD
Ports	• 1 x 1000Base-T • 1 x 1000Base-LX (SC-type)
Interrupteur DIP	• fibre (Mode forcé / Auto-négociation), LLR (Activado / Desactivado)
Transfer Rate	• 2000Mbps (full-duplex)
Voyants lumineux de diagnostic	• Par unité: Alimentation • Par port :Link/Activité
Adaptateur de courant	• Adaptateur secteur externe 7.5V , 1A
Consommation	• 2.7 Watts (max)
Dimension	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 in.)
Poids	• 354g (12.5oz)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Entreposage: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC

Contenu de l'emballage

TFC-1000S50

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Adaptateur secteur externe 7.5V , 1A

Produits en relation

TFC-1000MSC	Convertisseur 1000Base-T vers 1000Base-SX fibre multi-mode avec connecteur de type SC
TFC-1000S20	Convertisseur fibre mono-mode 1000Base-T vers 1000Base-LX (20Km) avec connecteur de type SC
TFC-1600	Boîtier système de conversion fibre à 16 baies

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

