



Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-LX(50km/31miles) TFC-1000S50

El conversor inteligente de fibra TFC-1000S50 funciona con el sistema de chasis TFC-1600 o como unidad independiente. Este conversor de fibra de tipo SC monomodo es compatible con SNMP y tiene un alcance de hasta 50 km (31 millas). Entre los puertos hay uno 1000Base-T (RJ-45) y otro 100Base-LX (tipo SC).

Características

- Compatible con IEEE 802.3ab 1000Base-T y IEEE 802.3z 1000Base-LX
- Un puerto RJ-45 1000Base-T
- Un puerto 1000Base-LX con conector tipo SC
- Proporciona conmutador Dip: Fibra (Modo forzoso / Autonegociación), LLR (Activado / Desactivado)
- Compatible con LLCF (Link Loss Carry Forward y Link Pass Through)
- Compatible con LLR (Link Loss Return) para puerto Fiber
- Supervise y configure el modo dúplex en fibra o Ethernet, LLR, puerto activo/inactivo y reciba información de enlace descendente vía un módulo administrado TFC-1600MM y chasis TFC-1600
- Estatus de los indicadores LED para la Potencia, Enlace/Actividad, Full-Dúplex y Velocidad
- Para montaje en pared
- Sistema de chasis opcional de 19" con alimentación eléctrica redundante (TFC-1600), con capacidad para hasta 16
- Garantía limitada de 3 años

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-LX

TFC-1000S50

Especificaciones

| Hardware | |
|---|---|
| Estándares | • IEEE 1000Base-T and 1000Base-LX |
| Compatibilidad con tamaño de estructura | • Ethernet estándar (Hasta 10Kbytes) |
| Medios de Red | • 1000Base-T : Cat. 6 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, Hasta 100m • 1000Base-LX : Cable óptico de fibra monomodo 9/125 µm o 10/125 µm, Hasta 50 km |
| Protocolo | • CSMA/CD |
| Puertos | • 1 x 1000Base-T • 1 x 1000Base-LX (simplex tipo SC) |
| Conmutador DIP | • Fibra (Modo forzado / Autonegociación), LLR (Activado / Desactivado) |
| Transfer Rate | • 2000Mbps (full-duplex) |
| LEDs de diagnóstico | • Por unidad: Encendido • por puerto:Enlace/Actividad |
| Adaptador de corriente | • Adaptador de alimentación externo 1A y 7.5V |
| Consumo eléctrico | • 2.7 Watts (max) |
| Dimensiones | • 120 x 88 x 25 mm (4.7 x 3.46 x 0.98 pulgadas) |
| Peso | • 354g (12.5oz) |
| Temperatura | • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Almacenamiento: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F) |
| Humedad | • Max. 90% (Sin-Condensing) |
| Certificación | • CE, FCC |

Contenidos del paquete

TFC-1000S50

Guía de instalación rápida multilingüe

Adaptador de alimentación externo 1A y 7.5V

Productos Relacionados

| | |
|-------------|---|
| TFC-1000MSC | Convertidor de fibra multimodo de 1000Base-T a 1000Base-LX con conector tipo-SC |
| TFC-1000S20 | Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX |
| TFC-1600 | Sistema de chasis para convertidor de fibra de 16 bahías |

Contact Information

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

