



Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-TX/100Base-FX TFC-110MSC (b1)

I Converter TFC-110MSC o TFC-110MST di TRENDnet trasformano media da 10/100Base-TX UTP/STP in media da 100Base-FX e viceversa. Il 10/100Base-TX per l'auto-negoziazione a 10 o 100 Mbps aumenta la velocità di connessione grazie al supporto Auto-MDIX. La connessione può essere in fibra multi-mode SC (TFC-110MSC) o ST (TFC-110MST). Questo convertitore permette allo Switch / Hub di interfacciare con i cavi di connessione su una distanza massima di 2 km. Con l'opzionale 16-slot EIA-19 "rack-mount chassis, i convertitori serie TFC sono le soluzioni perfette per le conversioni di vari mezzi di comunicazione in fibra per la rete.

Caratteristiche

- Compatibile con gli standard IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / standard 100Base-FX
- Fornisce una porta 10/100Base-TX Auto Negoziata con connettore RJ-45
- Auto-negoziazione per Velocità e Modalità Duplex Mode su Porta 10/100Mbps-TX
- Auto MDI-X per porta 10/100Mbps-TX
- Fornisce una porta 10/100Base-FX in fibra multimodale ottica con conettore SC o ST
- Half / selettore di modalità Full-Duplex su fibra porta
- Display LED per lo stato delle singole porte: Alimentazione, collegamento, attività e velocità
- Montaggio a parete
- Telaio Opzionale da 19" (TFC-1600) che può contenere fino a 16 Media Converter
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-TX/100Base-FX

TFC-110MSC (b1)

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX
Supportato dimensione del frame	<ul style="list-style-type: none">Standard Ethernet fino a 1522-Byte
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, up to 100 meters100Base-FX: Multi-Mode fiber optic cable 50/125 or 62.5/125 μm, up to 2 Km
Wavelength	<ul style="list-style-type: none">1300nm
Protocollo	<ul style="list-style-type: none">CSMA/CD
Porte	<ul style="list-style-type: none">1 x 10/100Base-TX1 x 100Base-FX
Velocità di trasferimento	<ul style="list-style-type: none">100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)
Spia LED	<ul style="list-style-type: none">Alimentazione, collegamento/attività, Full-Duplex, e Velocità
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">Funzionamento: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)Stoccaggio: -25°~ 70°C (-13°~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">Funzionamento: 10% ~ 90%Stoccaggio: 5% ~ 90% (non-condensing)

Prodotti correlati

TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti
TFC-110MSC	Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110MM	Convertitore in fibra MT-RJ multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110MST	Convertitore in fibra ST multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110S15	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110S30	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110S60	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110S100	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

