



Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (60KM) TFC-110S60

Il convertitore di media in fibra TRENDnet serie TFC-110 trasforma media 10/100Base-TX UTP/STP in media 100Base-FX e viceversa. La porta 10/100Base-TX rileva automaticamente la velocità di connessione a 10 o 100Mbps, negozia automaticamente la modalità half/full-duplex e seleziona da sé il tipo di media MDI-X / MDI-II. Il collegamento in fibra può essere multi-mode SC, MT-RJ o single-mode SC e ha un selezionatore per la scelta della modalità half o full-duplex. Il convertitore darà al tuo switch/hub la capacità di interfacciarsi con collegamenti in fibra su una distanza massima di 60 km. Con lo chassis optional per il montaggio in rack EIA 19" a 16 slot, i convertitori della serie TFC rappresentano la soluzione perfetta per diverse conversioni della tua rete.

Caratteristiche

- Conforme con IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX standards

- Una porta RJ-45 10/100Base-TX auto-negotiation
- Velocità di collegamento in auto-negotiation 10/100Mbps e modalità half/full-duplex sulla porta TX
- Auto MDIX per la porta TX 10/100Base
- Una porta in fibra 100Mbps con convertitore tipo SC single-mode
- Selettore di modalità half / full-duplex sulla porta in fibra
- Indicatori di stato LED per Power, Link/Activity, Full-Duplex, e velocità
- Possibilità di montaggio a parete
- Chassis optional a 19" con alimentazione ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 convertitori di media serie TFC
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (60KM)

TFC-110S60

SPECIFICHE

Hardware	
Standards	• IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX
Formato di struttura di sostegno	• Ethernet standard fino a 1522-Byte
Supporti di rete	• 100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, fino a 100 meters. • 100Base-FX: Mm ottico monomodale dei cavi 9/125 o 10/125 della fibra, fino a 100 Km.
Lunghezza d'onda	• 1300nm
Protocollo	• CSMA/CD
Ports	• 1 x 10/100Base-TX e 1 x 100Base-FX
Velocità di trasferimento dati	• 100Mbps (In semiduplex), 200Mbps (Pieno-Duplex)
Spia LED	• Potere, collegamento/attività, pieno duplex e velocità
Adattatore d'alimentazione	• 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.)
Temperatura	• Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)
Umidità	• Funzionamento: 10% ~ 90% ; Stoccaggio: 5% ~ 90% (senza condensa)

Prodotti correlati

TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti
TFC-110MSC	Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110MM	Convertitore in fibra MT-RJ multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110MST	Convertitore in fibra ST multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TFC-110S15	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (15KM)
TFC-110S30	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (30 KM)
TFC-110S60	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX(60KM)
TFC-110S100	Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

