



Convertisseur fibre SC 100Base FX monomode vers multi mode TFC-15MS100

Les séries de convertisseur de média fibres TFC-100 de TRENDnet transforment un média UTP/STP 100Base-TX en média 100Base-FX et vice versa. Le port 100Base-TX auto négocie les connexions half-/full-duplex et il possède un interrupteur à glissière qui permet de sélectionner les médias de types MDI-X / MDI-II. La connexion fibre peut être de type connecteur multi-mode SC, MT-RJ, ou de type connecteur mono-mode SC et supporte les modes half-duplex et full-duplex. Ce convertisseur apportera à votre commutateur/Hub la capacité d'interférer avec les connexions fibres jusqu'à une distance de 15km. Avec le châssis sur rack optionnel de 16 logements EIA-19", les séries de convertisseurs TFC constituent les solutions parfaites pour les diverses conversions de média fibres de votre réseau

Caractéristiques

- Compatibles avec les standards IEEE 100Base-FX
- Un port fibre 100Mbps avec connecteur multi-mode de type SC
- Un port fibre 100Mbps avec connecteur mono-mode de type SC
- Sélecteur de mode Half/Full Duplex sur les ports fibre
- Voyants lumineux pour l'alimentation, Link/Activité, Full-Duplex et vitesse
- Installation possible sur un mur
- Système de Châssis 19" optionnel avec alimentation redondante, contenant jusqu'à 16 convertisseurs media de la série TFC
- Garantie limitée de 3 ans

Convertisseur fibre SC 100Base FX monomode vers multi mode TFC-15MS100

Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX et 100Base-FX
Câbles réseau	<ul style="list-style-type: none">• o 100Base-FX : Câble en fibre optique multi-mode 50/62.5, jusque 2 Km• o 100Base-FX : Câble en fibre optique mono-mode 9/10, jusque 15 Km
Longueur d'onde	<ul style="list-style-type: none">• 1300nm
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Ports	<ul style="list-style-type: none">• 2 ports 100Base-FX
Taux de transfert des données	<ul style="list-style-type: none">• 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)
Voyant lumineux de diagnostic	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation, Link/Activité, Full-Duplex et vitesse
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none">• 7.5VDC/1,5A (7,2 watts max.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)• Entreposage: -25°~ 70°C (-13°~ 158°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: Entre 10% et 90%• Entreposage: Entre 0 et 90%, pas de condensation

Produits en relation

TFC-1600	Châssis 16 ports pour convertisseurs optique de série TFC
TFC-15MS100	Convertisseur 100Base-FX fibres multi-mode vers 100Base-FX fibres mono-mode (15 Km) avec connecteur de type SC

Information pour commander

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

