



## Convertitore di tipo SC per Fibre da 100Base-FX Multi-Mode a Single Mode TFC-15MS100

Il Convertitore di fibre TFC-15MS100 funziona con il sistema di chassis TFC-1600 o come unità autonoma. Questo convertitore di tipo SC da Multi Mode a Single Mode collega distanze fino a 15Km (9.3 miglia). Le porte includono 2 x 100Base-FX (tipo SC). Network media 100Base-FX Multi-Mode a 100Base-FX Single Mode.

- Caratteristiche**
- Conforme agli standard IEEE 100Base-FX
  - Una porta in fibra 100Mbps con convertitore tipo SC multi-mode
  - Una porta in fibra 100Mbps con convertitore tipo SC single-mode
  - Selettore di modalità half / full-duplex sulla porta in fibra
  - Indicatori di stato LED per Power, Link/Activity, Full-Duplex, e velocità
  - Montabile a muro
  - Sistema opzionale da 19" (TFC-1600) che supporta fino a 16 Media Converter
  - 3 Anni- Garanzia Limitata

# Convertitore di tipo SC per Fibre da 100Base-FX Multi-Mode a Single Mode TFC-15MS100

## SPECIFICHE

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX</li></ul>
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none"><li>100Base-FX: Cavo a fibra ottica Multi-Mode da 50/125 o da 62.5/125 m fino a 2Km</li><li>100Base-FX: Cavo a fibra ottica Single-Mode da 9/125 o da 10/125 m,, fino a 15Km</li></ul>
Lunghezza d'onda	<ul style="list-style-type: none"><li>1300nm</li></ul>
Protocollo	<ul style="list-style-type: none"><li>CSMA/CD</li></ul>
Porte	<ul style="list-style-type: none"><li>2 x 100Base-FX</li></ul>
Velocità di trasferimento dati	<ul style="list-style-type: none"><li>100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)</li></ul>
Spia LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentazione, collegamento/attività</li></ul>
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>Adattatore d'alimentazione esterno 7.5V DC, 1.5A (7.2 watts (max))</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)</li><li>Stoccaggio: -25 ~ 70° C (-13 ~ 158° F)</li></ul>
Umidità	<ul style="list-style-type: none"><li>Di esercizio: 10% ~ 90%</li><li>Stoccaggio: 5% ~ 90% (senza condensa)</li></ul>

## Prodotti correlati

TFC-1600	Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti
TFC-15MS100	Convertitore di tipo SC per Fibre da 100Base-FX Multi-Mode a Single Mode

## Le Informazioni D'Ordinamento

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

