



## Kit para KVM switch USB de 2 puertos con audio

TK-209K (v1.2R)

El KVM switch con audio USB de 2 puertos le permite controlar computadoras multimedia con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un juego de altavoces. El KVM switch no sólo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también un micrófono y altavoces. Con simplemente presionar un botón, este KVM switch elimina las complicaciones del intercambio y conmutación de cables entre 2 computadoras. Con sus características operativas de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key (ejecución inmediata), el TK-209K es la opción perfecta para gestionar 2 computadoras. Se incluyen cables KVM individuales.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 2 puertos con conexión VGA y USB a computador y soporte de audio
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Resolución de 2048 x 1536 de alta calidad, para una imagen diáfana
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Se incluyen todos los cables necesarios

## CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 2 computadoras / servidores con un equipo de dispositivos de consola.
- Emulación de teclado / ratón USB con 2 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con Windows y Linux
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los computadoras
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows \*
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y hot-pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

\* Vaya a <http://www.trendnet.com/downloads> para descargar el software de conmutación de cliente



## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Conexión</b>	• 2 computers		
<b>Interfaz USB</b>	• Compatible con especificaciones USB 1.1		
<b>Cable KVM</b>	• 2 juegos de 1.2 m (4 pies) Cables KVM USB • 2 juegos de 1.2 m (4 pies) cables para audio/micrófono (USB mini B a Jack de 3.5 mm)		
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>	Cable KVM	Para KVM	Para Computador
		• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin	• 1 USB (tipo A) • 1 HDB VGA / SVGA de 15 pin
	Cable de audio	• 1 x USB (Mini B)	• 1 enchufe para altavoces de 3.5 mm • 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm
<b>Conector de puertos de computador (Todos hembras)</b>	• 2 HDB VGA / SVGA de 15-pin • 2 USB (Mini B)		
<b>Conector de puertos de consola (Todos hembras)</b>	• 1 teclado USB (tipo A) • 1 ratón USB (tipo A) • 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (Hembra) • 1 enchufe con entrada/salida de audio de 3.5 mm • 1 enchufe con entrada/salida de micrófono de 3.5 mm		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	• Windows y Linux		
<b>Selección de puertos</b>	• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows*		
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	• 10 ~ 60 segundos		
<b>Estatus del teclado</b>	• Almacenado y restablecido		
<b>Tipo de alimentación</b>	• Alimentación de interfaz USB		
<b>Dimensiones</b>	• 98 x 70 x 28 mm (3.86 x 2.76 x 1.1 pulgadas)		
<b>Peso</b>	• 100 g (3.6 onzas)		
<b>Temperatura</b>	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)		
<b>Humedad</b>	• 0%~90%, sin condensación		
<b>Certificaciones</b>	• CE, FCC		



## SOLUCIÓN EN REDES

### Kit para KVM switch USB de 2 puertos con audio TK-209K



## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-209K

Guía de instalación rápida

2 juegos de cable KVM USB (1.2 m / 4 pies)

2 juegos de cable Audio (1.2 m / 4 pies)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-207K	Kit para KVM switch USB de 2 puertos
TK-208K	Kit para KVM switch PS/2 de 2 puertos con audio
TK-408K	KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)