



## Kit de switches KVM USB de 2 puertos con audio

TK-209K (v2.0R)


- Switch KVM de 2 puertos con VGA y conexiones USB para teclado y ratón.
- Monitorización de dispositivos con autoexploración y retroalimentación audible
- Resolución de alta calidad de 2048 x 1536 para una presentación nítida
- Compatible con la mayoría de los sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
- Escuche música desde una computadora mientras trabaja en otra.
- Alimentado por bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Todos los cables necesarios están incluidos
- No requiere instalación por CD
- Cumple con NDAA (solo EE. UU. y Canadá)

El kit de switches KVM USB de 2 puertos con audio de TRENDnet, modelo TK-209K, le permite controlar varias PC multimedia con un solo teclado, monitor, ratón, micrófono y juego de altavoces. El switch KVM no solo le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino también su micrófono y sus altavoces. Con solo pulsar un botón, este switch KVM elimina las complicaciones del intercambio y la conmutación de cables de una PC a otra. Con sus funcionalidades de Hot-Plug (conexión sin apagar el equipo), autoescaneo y funciones Hot Key, el switch TK-209K KVM es la opción perfecta para administrar 2 PC.




### VGA

Diseñado para sistemas VGA de resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



### Control de botón de arranque

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra.



### Soporte de audio

Cuenta con conexiones de altavoces y micrófono de 3,5 mm para conmutar de una computadora a otra.

## SOLUCIÓN DE REDES



## CARACTERÍSTICAS



### Computadoras

Controle hasta 2 computadoras con un juego de dispositivos de consola.



### VGA

Este switch VGA KVM admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 con una frecuencia de actualización de 60 Hz.



### Controles de botón pulsador

Utiliza los botones de arranque del panel frontal para conmutar de una computadora a otra en el switch KVM.



### Teclas de acceso rápido

Este switch VGA KVM cuenta con comandos de teclas de acceso rápido para conmutar de una computadora a otra.



### Teclado y Mouse (ratón) USB

Admite dispositivos USB tradicionales para teclado y ratón



### Soporte de audio

Este switch VGA KVM cuenta con conexiones para altavoces y micrófono de 3,5 mm para conmutar de una computadora a otra



### Cables incluidos

Este kit KVM incluye 2 juegos de cables KVM



### Puertos de computadora

Requiere puertos libres USB y VGA en las computadoras conectadas

## ESPECIFICACIONES

### Conectores de puerto de consola:

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)
- 2 x 3.5mm microphone/speaker jacks

### Computer Interface (up to 2)

- 1 x USB Type A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x 3.5mm audio jacks

### Cables (2 sets)

- Length: 1.2m (4 ft.)
- VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) / USB Type A
- 3.5mm Audio cables

### Resolución del monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

### Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

### Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Alimentación

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0.7W

### Dimensiones

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pulgadas)

### Peso

- 1.8kg (4 libras)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TK-209K
- Guía de instalación rápida
- 2 x KVM Cables (1.2m/4 ft.)
- 2 x Audio Cables (1.2m/4 ft.)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.