



## Комплект 4-портовых монтируемых в стойку KVM-переключателей PS/2 с поддержкой аудио

TK-403KR (V1.2R)

Комплект 4-портовых монтируемых в стойку KVM-переключателей PS/2 с поддержкой аудио позволяет управлять работой нескольких ПК/ серверов с помощью одной клавиатуры (подключенной посредством кабеля PS/2), монитора, мыши (подключенной посредством кабеля PS/2), микрофон и динамики. Этот комплект поставляется с четырьмя кабелями длиной 1,8 метра (6 футов), необходимых для подключения компьютеров.

Переключение от компьютера к компьютеру выполняется простым нажатием на клавишу! Прилагаемый монтажный комплект и компактный форм-фактор 1U позволяют с легкостью устанавливать устройство в 19-дюймовую стойку для серверов. KVM-переключатель TK-403KR также поддерживает автоматического сканирования, звукового подтверждения и управления при помощи назначенных клавиш.

## ОБЗОР ПРОДУКТА

- 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с подключением к компьютерам/серверам через гнезда VGA и PS/2
- Контроль работы устройств с помощью автосканирования и звукового подтверждения
- Высокое разрешение 2048 x 1536 - кристально чистое изображение
- Все необходимые кабели включены в комплект
- Комплект для монтажа в стойке

## ОСОБЕННОСТИ

- Управление четырьмя компьютерами/серверами с одной консоли
- Разъем для VGA-монитора
- Разъемы для клавиатуры PS/2 и мыши
- 3,5 мм разъем для аудиоустройств и микрофона
- Четыре комплекта отсоединяемых KVM-кабелей (1,8 м/6 футов) с разъемами для аудиоустройств, а также VGA и PS/2
- Эмуляция PS/2 клавиатуры/мыши
- Поддерживает до 2048 x 1536 пикселей
- Горячая кнопка сброса мыши в исходное состояние для ОС, не поддерживающих PnP
- Режим автоматического сканирования для контроля ПК и звуковой сигнал для подтверждения переключения
- Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
- Прочный металлический корпус
- Plug & Play
- Гарантия - 2 года

# Комплект 4-портовых монтируемых в стойку KVM-переключателей PS/2 с поддержкой аудио

## TK-403KR (V1.2R)



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### АППАРАТУРА

<b>управление</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 4 компьютеров/серверов</li></ul>
<b>Кабель</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 комплекта KVM-кабелей (1,8 м/6 футов) с разъемами для аудиоустройств</li></ul>
<b>Кабельный интерфейс (Все разъёмы типа штекер)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• К переключателю<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul></li><li>• К ПК<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA, тип HDB, 15 контактов</li><li>• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)</li><li>• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)</li></ul></li></ul>
<b>Портов ПК (все разъёмы гнездовые)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 4 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 4 х VGA, тип HDB, 15 контактов</li></ul>
<b>Портов консоли (все разъёмы гнездовые)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 х клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь</li><li>• 1 х разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2</li><li>• 1 х VGA, тип HDB, 15 контактов</li><li>• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)</li><li>• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)</li></ul>
<b>Выбор портов</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кнопки на передней панели или горячие клавиши клавиатуры</li></ul>
<b>Интервалы в режиме Auto Scan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5~100 секунды (заводская установка: 5 секунды)</li></ul>
<b>Эмулирование клавиатуры / мыши</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PS/2</li></ul>
<b>Сила</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• С электропитанием по шине</li><li>• Входное: 100~240 В пер. тока</li><li>• Выходное: 9 В пост. тока, 500 мА дополнительный внешний блок питания</li></ul>
<b>Габариты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 255 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 дюйма)</li></ul>
<b>Вес</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,93 kg (2,04 lbs.)</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• При хранении: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс. 90% (без-конденсации)</li></ul>
<b>Сертификация</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# Комплект 4-портовых монтируемых в стойку KVM-переключателей PS/2 с поддержкой аудио TK-403KR (B1.2R)



## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Комплект 4-портовых монтируемых в стойку KVM-переключателей PS/2 с поддержкой аудио TK-403KR



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-403KR

Руководство по быстрой установке

4 кабеля (1,8 м/6 футов) с аудио PS/2-разъемами

Комплект для монтажа в стойке

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-208K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2 с аудио
TK-408K	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2 с аудио
TK-423K	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь USB/PS/2 с аудио

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

