



Lühike paigaldusjuhend



**TEW-624UB**  
**TEW-644UB**

H/W: V1

# Sisukord

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Kuidas paigaldada .....	2
3. Traadita adapteri kasutamine .....	4
Tõrkeotsing .....	5

# 1. Enne alustamist



## Pakendi sisu

- TEW-624UB/TEW-644UB
- Draiveri ja utiliidiga CD-ROM
- Lühike paigaldusjuhend

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- USB port: 2.0 või 1.1
- CD-ROM kettaseade
- Keskprotsessor: 300MHz või rohkem / 800MHz või rohkem (Windows Vista)
- Mälu: 256MB RAM või rohkem / 512MB RAM või rohkem (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista

## Rakendus

### Workstation with Wireless N USB Adapter (TEW-644UB)



Wireless N  
Home Router  
(TEW-652BRP)



### 300Mbps Wireless N USB Adapter (TEW-624UB)



Wireless N Speed

## 2. Kuidas paigaldada

**Tähtis!** Ärge paigaldage USB adapterit arvutisse enne, kui Teil seda teha palutakse.

**Märkus:** Mac OS X (10.4-10.5) juhendeid vaadake palun kasutusjuhendist. Mac'i draivereid leiate Uutiliidi ja Draiveri CD-ROMi plaadilt Mac OS X kataloogist.



### Windowsi kasutajatele

1. Sisestage **draiveri ja utiliidi CD-ROM** arvuti CD-ROM kettaseadmesse.


2. Klõpsake **Run autorun.exe** (ainult Windows Vista korral).

3. Klõpsake **Install Drivers & Utility**.


4. Klõpsake **Next**. Seejärel järgige InstallShield Wizard'i juhiseid.



5. Klõkkige **Yes** (ainult Windows 2000 korral).



6. Klõkkige **Finish** nupul.



7. Ühendage traadita adapter oma arvuti vabasse USB porti.



8. Draiverid paigaldatakse automaatselt.

9. Klõkkige **Yes** (ainult Windows 2000 korral).



## Paigaldamine on lõppenud.


Täpsemat teavet **TEW-624UB/TEW-644UB** seadistamise ja edasisjõudnud valikute kohta leiate kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-ROMilt (Inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### 3. Traadita adapteri kasutamine


1. Topeltklikkige all ekraani paremas nurgas asuval **TEW-624UB & TEW-644UB manager** ikoonil.



2. Klõkkige **Site Survey**, valige soovitud traadita võrk ja seejärel klõkkige **Connect**.



3. Kui Teie access pointil on krüpteerimine lubatud, valige Authentication tüüp, valige Encryption mode, sisestage krüpteerimisvõti ja seejärel klõkkige Apply



## Traadita seadistamine on lõppenud.

Täpsemat teavet **TEW-624UB /TEW-644UB** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid prima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

**Q1: Ma sisestasin utiliidi ja draiveri CD-ROMi oma arvuti CD-kettaseadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?**

**A1:** Windows 2000/XP korral, kui paigaldamise aken ei ilmunud automaatselt, klõpsake Start nupul, seejärel Run nupul, sisestage tekstiväljale D:\autorun.exe, kus "D" tähistab teie CD-ROM kettaseadet, seejärel vajutage klaviatuurile ENTER klahvi. Windows Vista korral, kui paigaldamise aken ei ilmunud automaatselt, klõpsake Start nupul, seejärel Start Search boksil, sisestage tekstiväljale D:\autorun.exe, kus "D" tähistab teie CD-ROM kettaseadet, seejärel vajutage klaviatuurile ENTER klahvi.

**Q2: Kuidas ma saaksin oma MAC'i installida TEW-624UB/TEW-644UB?**

**A2:** Esiteks kontrollige, et teie Mac OS oleks 10.4 või 10.5. Mac teised versioonid ei toeta kahjuks TEW-624UB/TEW-644UB. Järgmiseks jälgige kasutusjuhendis toodud samm-sammulist intruktsiooni. Mac draivereid leiate Utiliidi ja Draiveri CD-ROMi plaadilt Mac OS X kataloogist.

**Q3: Ma täitsin kõik lühikese paigaldusjuhendi punktid, aga minu traadita USB Adapter ei saa ühendust access pointiga. Mida ma peaksin tegema?**

**A3:** Esiteks, veenduge, et võrgunimi (SSID) sobib Teie traadita ruuteri või access pointi võrgunimega (SSID). Teiseks, kontrollige oma võrguadministraatoriga üle security key turvaliseks ligipääsuks traadita access pointile või ruuterile. Lisainformatsiooni traadita võrgu turvalisuse kohta vaadake kasutusjuhendist. Kolmandaks, kontrollige üle oma TCP/IP seaded, veenduge, et Obtain an IP address automatically on valitud. Neljandaks, topeltklõpsake TEW-624UB & TEW-644UB Manageri ikoonil, klõpsake Site Survey ja seejärel klõpsake Refresh ja vaadake, kas seal on mõni vaba traadita võrk loetletud.

**Q4: Windows ei suuda riistvara ära tunda. Mida ma peaksin tegema?**

**A4:** Veenduge, et arvutis on täidetud lühikeses paigaldusjuhendis punktis üks loetletud minimaalsed nõuded süsteemile. Samuti peate Te enne traadita USB adapteriga ühendamist viima lõpule TEW-624UB & TEW-644UB Manageri seadistamise (nagu on kirjeldatud eelpool osas 2). Kolmandaks, Te võite traadita USB adapteri ühendada arvuti mõne teise USB pordiga.

**Q5: Ma ei saa avada TEW-624UB & TEW-644UB Manageri. Mida ma peaksin tegema?**

**A5:** Avage Device Manager ja veenduge, et adapter on korralikult paigaldatud. Kui te näete võrguseadme ees kollast küsimärki või hüüumärki, on vaja seade ja/või draiverid uuesti paigaldada. Device Manageri sisenemiseks Windows 2000/XP puhul paremklõpsake My Computer ikoonil, klõpsake **Properties**, klõpsake **Hardware** sakil ja seejärel klõpsake **Device Manager**. Device Manageri sisenemiseks Windows Vista puhul paremklõpsake **My Computer** ikoonil, klõpsake **Properties** ja seejärel klõpsake **Device Manager**.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-624UB/TEW-644UB** kohta, lugege lisateavet kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-ROMilt (Inglise keeles) või võtke ühendust Trendneti tehnilise toe osakonnaga.

# Declaration of Conformity



## Company

Name:  
TRENDware International, Inc.

Address  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product:

Product Name:  
300Mbps Wireless N USB 2.0 Adapter



Model Number:  
TEW-624UB

Brand Name:  
TRENDnet

## Test Standard:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006  
EN 301 489-1 V1.5.1: 11-2004  
EN 301 489-17 V1.2.1: 08-2002  
EN 50371: 2002  
EN 50392: 2004  
EN 60950-1: 2001  
EN 60950-1/A11: 2004

## Declaration:

The objects of declaration described above are compliant and following the provisions of the European R&TTE 1999/5/EC

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

\_\_\_\_\_  
Sonny Su  
Name (Full Name)

\_\_\_\_\_  
February 1, 2009  
Date

\_\_\_\_\_  
Director of Technology  
Position / Title

\_\_\_\_\_  
  
Legal Signature



# Declaration of Conformity



## Company

Name:

TRENDware International, Inc.

Address

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

## Product:

Product Name:

Wireless N USB Adapter



Model Number:

TEW-644UB

Brand Name:

TRENDnet

## Test Standards:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006

EN 301 489-1 V1.6.1: 09-2005

EN 301 489-17 V1.2.1: 08-2002

EN 50392: 2004

EN 60950-1: 2006

## Declaration:

The objects of declaration described above are compliant and following the provisions of the European R&TTE 1999/5/EC

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

Sonny Su

Name (Full Name)

February 1, 2009

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

### Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA