



Boîtier fibre 10 baies TFC-1000 (v1.0R)

Ce boîtier fibre 10 baies permet d'abriter jusque 10 convertisseurs fibres. Conçu pour les convertisseurs fibre des séries TFC-210 et TFC-2000, le boîtier est muni d'un ventilateur de refroidissement et une alimentation intégrée. Ce boîtier fibre vous permet d'installer plusieurs convertisseurs fibres vers un seul périphérique.

Caractéristiques

- Supporte jusque 10 convertisseurs fibre des séries TFC-210 ou TFC-2000
- Ventilateurs de de refroidissement internes
- Voyants lumineux de diagnostic
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Peut être monté sur un rack standard 19" (3U)
- 5 ans de garantie

Boîtier fibre 10 baies TFC-1000 (v1.0R)

Spécifications

Matériel	
Interface	• 10 baies pour l'installation d'un maximum de 10 convertisseurs fibre des séries TFC-210 ou TFC-2000
Voyants lumineux de diagnostic	• Alimentation
Alimentation	• De 100 à 240 VAC, 50/60Hz, alimentation électrique interne
Consommation	• 90 Watts
Dimensions	• 440 x 266 x 133mm (17,32 x 10,47 x 5,24 pouces)
Poids	• 6,4kg
Température	• Fonctionnement : Entre 0 et 45° C • Entreposage : Entre -40 et 70° C
Humidité	• De 5 à 90% d'humidité relative
Certifications	• CE, FCC

Contenu de l'emballage

- Boîtier fibre TFC-1000
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Cordon d'alimentation
- Support de fixation
- Kit de montage

Produits en relation

TFC-210MSC	Convertisseur fibre de type SC multimode 10/100Base-TX vers 100BaseFX
TFC-210MST	Convertisseur fibre de type ST multimode 10/100Base-TX vers 100BaseFX
TFC-210S30	Convertisseur fibre monomode de type SC 10/100Mbps-TX vers 100Base-FX
TFC-210S20D3/D5	Convertisseur fibre mono-mode à double longueur d'onde 10/100Mbps-TX vers 100Base-FX
TFC-2000MSC	Convertisseur fibre multi-mode de type SC 1000Base-TX vers 1000Base-SX
TFC-2000S20/S50	Convertisseur fibre monomode de type SC 1000Base-T vers 1000Base-LX
TFC-2000S10D3/D5	Convertisseur fibre WDM SC de 1000Mbps-TX vers 1000Mbps-LX

Information pour commander

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

