



Chasis de fibra de 10 compartimientos TFC-1000 (v1.0R)

Este chasis de fibra de 10 compartimientos puede albergar hasta 10 conversores de fibra. Diseñado especialmente para los conversores de fibra serie TFC-210 y TFC-2000, el chasis está equipado con un ventilador de enfriamiento y fuente de alimentación integrada. Este chasis de fibra le permite organizar múltiples conversores de fibra en un solo dispositivo.

Características

- Soporta hasta 10 conversores de fibra serie TFC-210 ó TFC-2000
- Ventiladores de enfriamiento internos y sencillos
- LED de diagnóstico
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Diseño (3U) para montaje en bastidor estándar de 19"
- 5 años de garantía

Chasis de fibra de 10 compartimentos

TFC-1000 (v1.0R)

Especificaciones

Hardware	
Interfaz	• 10 compartimentos para albergar hasta 10 conversores de fibra serie TFC-210 ó TFC-2000
LED de diagnóstico	• Potencia
Potencia	• 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Fuente de alimentación interna
Consumo eléctrico	• 90 vatios
Dimensiones	• 440 x 266 x 133mm (17,32 x 10,47 x 5,24 pulgadas)
Peso	• 6,4kg (14,2 lb)
Temperatura	• Operación: 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F) • Almacenamiento: -40° C ~ 70° C (-40°F ~ 158° F)
Humedad	• 5% ~ 90% RH
Certificación	• CE, FCC

Contenidos del paquete

- Chasis de fibra TFC-1000
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable de alimentación
- Abrazaderas de sujeción
- Kit de montaje en bastidor

Productos Relacionados

TFC-210MSC	Convertor de fibra tipo SC multimodo de 10/100Base-TX a 100Base-FX
TFC-210MST	Convertor de fibra tipo ST multimodo de 10/100Base-TX a 100Base-FX
TFC-210S30	Convertor de fibra monomodo tipo SC de 10/100Mbps-TX a 100Base-FX
TFC-210S20D3/D5	Convertor de fibra monomodo con longitud de honda Dual de 10/100Mbps-TX a 100Base-FX
TFC-2000MSC	Convertor de fibra multimodo tipo SC de 1000Base-TX a 1000Base-SX
TFC-2000S20/S50	Convertor de fibra monomodo Tipo SC de 1000Base-T a 1000Base-LX
TFC-2000S10D3/D5	Convertor de fibra WDM SC de 1000Mbps-TX a 1000Mbps-LX

Información de la orden

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

