



DVI-I 15 ft., USB e Kit Cavo Audio KVM

TK-CD15 (v1.0R)

- Compatibile con lo Switch TK-232DV KVM
- Interfaccia cavo DVI-I
- Cavo USB per collegamenti di mouse e tastiera
- Cavi 3.5mm per collegamenti di microfono e altoparlante

Il DVI-I 15 ft., USB, E Kit Cavo KVM Audio di TRENDnet, modello TK-CD15, è concepito per collegare un computer DVI allo switch KVM TK-232DV di TRENDnet. Il kit cavo comprende un mouse USB/tastiera, DVI-I e connessioni audio 3.5mm per un singolo computer.

**DVI-I**

Concepito per collegare un computer DVI-I allo Switch TK-232DV KVM

**USB**

Un singolo cavo USB per collegamento di mouse USB/tastiera

**Supporto audio**

Presenta connessioni 3.5mm di altoparlante e microfono per un completo supporto audio

Specifiche

Interfaccia KVM	<ul style="list-style-type: none">• Tastiera/Mouse: USB tipo B• Monitor: DVI-I• Jack altoparlante: 3,5 mm• Jack microfono: 3,5 mm
Interfaccia PC	<ul style="list-style-type: none">• Tastiera/Mouse: USB tipo A• Monitor: DVI-I• Jack altoparlante: 3,5 mm• Jack microfono: 3,5 mm
Temperatura di esercizio	<ul style="list-style-type: none">• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Umidità di esercizio	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% senza condensa
Lunghezza	<ul style="list-style-type: none">• 4,57m (15 piedi)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 726g (25,6 oz.)
Garanzia	<ul style="list-style-type: none">• 2 Anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TK-CD15

Tutti i riferimenti alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche del prodotto, le dimensioni e la forma sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo del prodotto può differire da quello qui raffigurato.