



## Преобразователь USB – параллельное соедин. 1284 TU-P1284 (v2.0R)

Этот конвертер USB – параллельный порт 1284 позволит Вам подключить параллельный принтер к USB порту Вашего настольного или портативного ПК.

### ОБЗОР ПРОДУКТА

- Подключение принтера с параллельным портом к USB порту
- Легкость установки благодаря технологии Universal Plug and Play (UPnP)
- Поддержка нескольких операционных систем

### ОСОБЕННОСТИ

- Подсоедините ваш параллельный принтер к USB порту с помощью этого двухметрового кабеля
- IEEE 1284 (Bi-Directional Parallel Interface)
- Обеспечивает ждущий / нормальный режимы управления питанием
- Наслаждайтесь скоростью передачи данных до 12 Мбит/с
- Совместимость с Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac 10.6 ~ 10.9
- Отсутствие необходимости использования автоматических или ручных параллельных переключателей
- Простая установка Plug & Play
- Гарантия - 2 года



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### АППАРАТУРА

<b>Интерфейс</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 1.1 Интерфейс тип А</li><li>• IEEE 1284 Центроникс 36 папа</li></ul>
<b>Совместимые ОС</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP</li><li>• Mac 10.6 ~ 10.9</li></ul>
<b>Длина кабеля</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 м (6.7 фут)</li></ul>
<b>Размер кабеля</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 28 / 24 AWG</li></ul>
<b>Скорость передачи данных</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Мбит/с</li></ul>
<b>Потребление энергии</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 500 мА (макс.)</li></ul>
<b>Масса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 105 г (3.7 унция)</li></ul>
<b>Температура</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: 0° ~ 40°С (32° ~ 104°F)</li><li>• Хранения: -10° ~ 45°С (14° ~ 113°F)</li></ul>
<b>Влажность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс 85% (не конденсирующаяся)</li></ul>
<b>Сертификаты</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TU-P1284

Руководство по быстрой установке

### ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TU2-EX5	5-метровый удлинительный кабель USB 2.0
TU2-IDSA	Преобразователь USB – IDE / SATA
TU-S9	Преобразователь USB – последовательное соединение

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

### Преобразователь USB – параллельное соедин. 1284 (TU-P1284)



— USB — параллельный

