



Instrukcja szybkiej instalacji

TVP-SP1BK

| | |
|-------------------------------|---|
| Polski | 1 |
| 1. Przed rozpoczęciem | 1 |
| 2. Instalacja | 2 |
| Rozwiązywanie problemów | 8 |

1. Przed rozpoczęciem



Zawartość opakowania

- TVP-SP1B
- TEW-104UB
- Akumulator litowo-jonowy 700 mAh
- Płyta Instalacyjna CD-ROM
- Instrukcja Szybkiej Instalacji
- 1 metr kabla USB (mini-USB do wtyczki typu A)

Wymagania systemowe

- napęd CD-ROM
- zainstalowany komunikator internetowy Skype
- komputer z dostępnym portem USB
- komputer: procesor 400 MHz lub szybszy
- pamięć: 128 MB lub większa
- wolne miejsce na twardym dysku: 50MB lub więcej
- system operacyjny Windows 2000/XP

Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu instalacyjnego należy zainstalować komunikator Skype.

Uwaga: Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podczas instalacji należy umieścić akumulator w aparacie telefonicznym Bluetooth oraz podłączyć kabel USB (po zakończeniu procesu instalacji akumulator należy ładować przez 6 godzin w celu jego pełnego naładowania i umożliwienia przeprowadzenia aplikacji na urządzeniu mobilnym.)

Uwaga: Nie wkładać karty USB TBW-104UB USB zanim nie pojawią się odpowiednie polecenia.


2. Instalacja

Uwaga: Umieść dołączony akumulator litowo-jonowy 700 mAh w urządzeniu TVP-SP1B. Następnie podłącz kabel USB w celu naładowania akumulatora (przed skorzystaniem z telefonu po raz pierwszy należy ładować akumulator przez 6 godzin). Nie instalować karty TBW-104UB USB, aż nie pojawią się odpowiednie instrukcje.


1. Umieść płytę instalacyjną **Utility & Driver CD-ROM** w napędzie CD-ROM i kliknij **Install Driver / Utility**.




2. Kliknij **Next**.




3. Kiedy pojawi się taka wiadomość na ekranie, wybierz **Yes, I do**. Kliknij **Next**.




4. Kliknij **Instal**.



5. Kliknij **Finish**.




6. Kliknij **Yes** w celu rozpoczęcia instalacji Adaptera Bluetooth.




7. Wybierz język z rozwijanego menu.
Kliknij **OK**.




8. Kliknij **Next**.




9. Wybierz **I accept the terms** in the license agreement. Kliknij **Next**




10. Kliknij **Install**.




11. Wybierz **I accept**, a następnie kliknij **OK**.




12. Podłącz TBW-104UB do portu USB komputera. Kliknij **OK**.




13. Zignoruj wszystkie pojawiające się Okna z wyjątkiem Okna Instalacji przedstawionego po prawej stronie i kliknij **Finisz**.




14. Kliknij **Yes** aby restartować komputer.




15. Kiedy komputer zrestartuje się i pojawi się pulpit Windows, powinien wyświetlić się Setup Utility, w przeciwnym razie kliknij dwukrotnie ikonę **ClearSky Bluetooth VoIP Phone**. Kliknij **Search**.




16. Włącz ClearSky Bluetooth Phone i wciśnij przycisk **Configuration** znajdujący się poniżej ekranu LCD. Wybierz z menu **Pairing**, a następnie wciśnij przycisk **Call** w celu przejścia w tryb **BT Pairing Mode**. Kliknij **OK**.



17. Wybierz Bluetooth Phone (Należy sprawdzić adres MAC aby wybrać odpowiednie urządzenie. W celu przeczytania naklejki z adresem MAC należy wyjąć baterię). Kliknij **OK**.




18. Aby zakończyć synchronizację Bluetooth kliknij **OK**.



19. Kliknij **Yes** w celu włączenia urządzenia Bluetooth Phone.



20. Wybierz **Allow this program to use Skype**. Kliknij **OK**.



Instalacja zakończona.





Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji oraz zaawansowanych ustawień TVP-SP1BK znaleźć można w Instrukcji Obsługi znajdującej się na płycie instalacyjnej Utility & Driver CD-ROM lub na stronie internetowej firmy TRENDnet: www.trendnet.com

Rejestracja Produktu

Dla zapewnienia najwyższego poziomu serwisu i obsługi klienta prosimy o poświęcenie chwili czasu na rejestrację zakupionego produktu Online pod adresem: www.trendnet.com/regiŃter
Dziękujemy za wybór TRENDnet.

P1: Jak zadzwonić do użytkownika Skype?

O1: Po pierwsze, włącz telefon ClearSky i zaczekaj, aż ukaże się komunikat "ClearSky on". Następnie, wciśnij przycisk Sync Contacts w celu zsynchronizowania listy kontaktów ze Skype, użyj przycisku Up/Down aby wybrać kontakt. Wciśnij przycisk Make a call w celu zadzwonienia do wybranego użytkownika Skype. Aby zakończyć rozmowę wciśnij przycisk End a call

| | |
|---|---|
|  przycisk Sync Contacts |  przycisk Make a call |
|  przycisk Up/Down |  przycisk End a call |

P2: Co zrobić, jeżeli nie mogę zsynchronizować telefonu TVP-SP1B VoIP Bluetooth z adapterem USB TBW-104UB?

O2: Zanim możliwe będzie zsynchronizowanie telefonu VoIP Bluetooth z adapterem USB Bluetooth należy zainstalować i włączyć urządzenie TVB-SP1B. Aby włączyć urządzenie TVB-SP1B, kliknij Start, Programs, Trendnet TVP-SP1B, a następnie TVP-SP1B.

P3: Co zrobić, jeżeli Windows nie rozpoznaje adaptera USB TBW-104UB?

O3: Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania określone w Dziale 1 niniejszej Instrukcji Szybkiej Instalacji. Upewnij się także, że przed podłączeniem adaptera USB Bluetooth zainstalowane zostało urządzenie telefoniczne (jak opisano w Dziale 2). Jeżeli Windows nadal nie rozpoznaje sprzętu, spróbuj zainstalować adapter USB Bluetooth w innym porcie USB komputera.

P4: Co zrobić, jeżeli nie mogę włączyć telefonu TVP-SP1B VoIP Bluetooth?

O4: Po pierwsze, upewnij się, że akumulator litowo-jonowy został prawidłowo zainstalowany oraz był ładowany przez 6 godzin. Upewnij się także, czy telefon nie znajduje się w trybie uśpienia. Aby włączyć Telefon wciśnij i przytrzymaj przycisk power przez co najmniej 3 sekundy.

W przypadku dalszych problemów lub pytań dotyczących TVP-SP1B oraz TBW-104UB, należy zwrócić się do Instrukcji Obsługi zamieszczonej na płycie instalacyjnej Utility & Driver CD-ROM lub skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej firmy Trendnet.

Homologacje

Testy potwierdziły, iż niniejszy sprzęt odpowiada wymogom Części 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować niebezpiecznych zakłóceń.
- (2) Niniejsze urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane zakłócenia. Łącznie z zakłóceniami, które mogą spowodować niepożądane działanie.



Odpady produktów elektrycznych i elektronicznych nie mogą być zutylizowane w obrębie wysypisk domowych. Prosimy o recykling tam gdzie istnieje specjalny punkt utylizacji. Sprawdź z Lokalnymi Władzami lub Sprzedawcą odnośnie recykling.



UWAGA: PRODUCENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA RADIOWA LUB TV
ITERFERENCJE SPOWODOWANA NIEAUTORYZOWANA MODYFIKACJA PRODUKTU.
JAKAKOLWIEK MODYFIKACJA SPOWODUJE ZAKAZ UZYTKU TEGO URZADZENIA.



TRENDnet[®]



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA