



## Kit de switch DVI USB KVM de 2 portas com áudio

TK-204UK (v2.1 R)

O kit de switch DVI USB KVM de 2 portas com áudio controla dois computadores com um conjunto de controles de console. Controle dois computadores com portas DVI e USB com o toque de um botão e com um conjunto de microfone/alto-falantes, teclado USB, mouse USB e monitor DVI.

Basta conectar tudo para começar a compartilhar seu monitor HD DVI com dois computadores MAC ou Windows. Não há necessidade de cabeamento extra. Todos os cabos necessários estão incluídos. Impressoras de rede, unidades de armazenamento, pendrives e mais conectando as duas portas USB de bônus na frente do switch. Ouça músicas em seu computador trabalhando no outro ao mesmo tempo. Mude entre os computadores pressionando o conveniente botão de comutação ou através de comandos da tecla de acesso.

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Controle dois PCs ou Macs com um conjunto de controles de console
- Compartilhe um monitor HD DVI com dois computadores
- Duas portas USB de bônus para impressoras de rede, dispositivos de armazenamento e mais
- Ouça músicas em um computador trabalhando no outro ao mesmo tempo
- Todos os cabos necessários estão incluídos

## CARACTERÍSTICAS

- 2 x portas USB de teclado e mouse
- 2 x portas USB 2.0 bônus
- Suporte para áudio bidirecional para uma experiência multimídia ininterrupta entre várias plataformas
- Comutação simultânea independente dos canais de áudio e PC
- Suporte para teclado avançado e mouse
- Suporte multiplataforma para Windows, Mac e Linux
- Faça o hot-plug de PCs sem desligar o switch KVM
- Resolução de vídeo digital de até 1920 x 1200 e resolução de vídeo analógico de até 2048 x 1536
- A proteção de conteúdo digital de largura de banda alta (HDCP) integrada e sinalização diferencial minimizada de transição
- Não é necessária a instalação de nenhum CD—basta conectar e usar
- Garantia limitada de 2 anos



## ESPECIFICAÇÕES

### EQUIPAMENTO

<b>Conexões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 computadores</li></ul>
<b>Norma</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatível com DVI-I e DVI-D</li><li>• Compatível com USB 2.0</li></ul>
<b>Conector de porta do PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB tipo B</li><li>• 2 x DVI-I (alto-falante integrado/suporte para microfone)</li></ul>
<b>Conector de porta do console</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB tipo A (teclado e mouse)</li><li>• 2 x USB tipo A (dispositivos USB 2.0)</li><li>• 1x link único DVI-I</li><li>• 1 x conector de alto-falante de 3,5 mm</li><li>• 1 x conector de microfone de 3,5 mm</li></ul>
<b>Cabo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x cabos combinados de microfone e alto-falante/DVI destacável</li><li>• 2 x cabos USB tipo A para tipo B</li></ul>
<b>Seleção de PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Botão, comandos da tecla de acesso do teclado (apenas Windows)</li></ul>
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verde = Computador 1</li><li>• azul = Computador 2</li></ul>
<b>Resolução VGA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1200 (digital)</li><li>• 2048 x 1536 (analógica)</li></ul>
<b>Energia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada: 100~240 VCA, 50~60Hz</li><li>• Saída: Adaptador de energia externo de 5 VCC, 2A</li></ul>
<b>Dimensões</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 165 x 75 x 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 pol.)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 160 g (5,6 oz)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operação: 0°C ~ 40°C (32° ~104°F)</li><li>• Armazenagem: -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140°F)</li></ul>
<b>Umidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máximo 90% (sem condensação)</li></ul>
<b>Certificações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

# Kit de switch DVI USB KVM de 2 portas com áudio

TK-204UK (v2.1 R)



## PROJETO DE REDE



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TK-204UK

Guia de instalação rápida

2 x cabos KVM combinados DVI/áudio (1,2 m/ 4 pés)

2 x cabos USB tipo A para tipo B (1,2 m/ 4 pés)

Adaptador de energia (5 VCC, 2A)

## PRODUTOS RELACIONADOS

TK-214i	2-Port DVI USB KVM Switch Kit with Audio
TK-217i	2-Port USB KVM Switch
TK-209K	2-Port USB KVM Switch Kit w/ Audio

## INFORMACION DE LA ORDEN

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

